



alpha **VIEW** alpha **sound**

alpha **AUDIO+**




One-Cable-Solution



Bluetooth 4.2 – für noch schnelleren Verbindungsaufbau, für mehr Reichweite (bis zu 100m) und weniger Verbrauch (Low Energy)

Highlight von Bluetooth 4.2:

Der alphasound TV kann das Tonsignal per Bluetooth senden oder auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben.

	Modell	SL-24 DSB+ (K)	
BILD	Bildschirmgröße	60 cm (24")	
	alphatronicsView Weitwinkel LED-Display 178°/178°	LED-Display	
	Bildformat	16:9 Widescreen	
	Auflösung	1920 x 1080 Full-HD	
	Kontrastverhältnis	1000:1	
	Helligkeitswert	300 cd/m ²	
	Reaktionszeit	< 5 ms	
	Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	
TUNER	PAL B/G, NTSC, SECAM	•	
TON	Musikleistung / Watt	2 x 5 W	
	Audio DSP-Technologie	•	
	Integrierte Lautsprecher vorne	•	
	Stereo-Sound	•	
ANSCHLÜSSE	TV Tuner	•	
	2x HDMI-Anschluss	•	
	AV IN, AV out	•	
	Kopfhörer (3,5 mm)	•	
	YPbPR-Anschluss (3,5 mm)	•	
	Coaxial Out	•	
	10,8 - 28 V DC Versorgungsspannung	•	
	Netzgerät extern 100 - 240 V AC, 12/24 V DC	•	
	TUNER	Triple-Tuner (DVB-S2*, DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV)	•
	CI+-Slot (Common Interface)	•	
Elektronischer Programmführer (EPG)	•		
Favoritenliste	•		
Kindersicherung	•		
Bluetooth 4.2 Modul integriert	•		
PhotoViewer	USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion nachrüstbar)	•	
DVD-Player	Seitlich integrierter DVD-Player	•	
	Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG	•	
Kathrein-Steuerung	One-Cable-Solution	•	
AUSSTATTUNG	Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung	•	
	Max. Programmplätze TV	999	
	Videotext TOP (100 Seiten)	•	
	Bildmodi - Anzahl	4	
	Soundmodi - Anzahl	5	
	Sleep-Timer	•	
	Graphisches OSD-Menü (mehrsprachig)	•	
ALLGEMEIN	Leistungsaufnahme	Betrieb < 33 W (Max.) Stand-by < 0,5 W	
	Energieverbrauch kWh/Jahr	44	
	Gewicht	Mit Fuß 4,2 kg Ohne Fuß 3,9 kg	
	Abmessungen (B x H x T in mm)		
		Mit Fuß 552 x 373 x 175 Ohne Fuß 552 x 340 x 52	
	Gehäusefarbe	anthrazit gebürstet	
	HD-Ready	• / Full-HD	
	VESA-Standard (100 x 100 mm)	•	
	Energieeffizienzklasse	B	
	Ein-/Ausshalter	•	
Zubehör	Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung	•	

*Kein automatischer Satellitenfinder im Gerät integriert.