

Modelle xxx DSBAI+ Anleitung manuelle Transpondersuche

1. Öffnen Sie hierzu DVB-S als Quelle und drücken Sie die Taste "Menü". Wählen Sie anschließend unter Programm den Punkt "DVBS manuelle Suche" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit "Enter".

Aiph	natronics		
	Bild	Automatische Suche	
F	Ton	DVBS manuelle Suche	
٤	Programm	5V Antennenspannung	Aus
	Funktion	LNB Power Standby	Aus
	Zeit	Kanal bearbeiten	
	Sperren	Satelliten-Einstellungen	
÷		Setup-Assistent	
¢	navigieren		
MENU	wahien Zurück		
Exit	Verlassen		

2. Folgende Anzeige erscheint nun, wählen Sie hier Transponder und bestätigen Sie die Auswahl erneut mit "Enter" auf der Fernbedienung.

8		
	DTV manuelle Suche	
	Satellit	Astra 1KR/1L,
	Transponder	21999 H 1
	Kanal Typ	ALLE
	Diensttyp	ALLE
	Suche	
	Signalqualität	
	Signalstärke	
	DTV: RADIO:	DATEN:
	🗘 Einstellen 🛛 🚥 Suci	he 💷 Verlassen

3. Folgende Transponderübersicht wird angezeigt. Drücken Sie die gelbe Taste (zum hinzufügen weiter Transponder) auf der Fernbedienung.

R			
	Tra	nsponder	
(12/13	3) 10891(MHz)		н
(13/13	3) 10906(MHz)	22000(Ksym/s)	v
(14/13	3) 10921(MHz)	21999(Ksym/s)	
(15/13	3) 10936(MHz)	21999(Ksym/s)	
(16/13	3) 10964(MHz)	21999(Ksym/s)	
(17/13	3) 10979(MHz)	22000(Ksym/s)	
(18/13	3) 10994(MHz)	22000(Ksym/s)	
(19/13	3) 11038(MHz)	22000(Ksym/s)	
(20/13	3) 11053(MHz)	21999(Ksym/s)	
(21/13	3) 11068(MHz)	22000(Ksym/s)	
_(22/13	3) 11082(MHz)	21999(Ksym/s)	н
	schen 💻 Bearbeit	—Hinzufüg 💷 Verla	assen

4. In dem Auswahlfenster kann nun die Frequenz, Symbol sowie Polarität manuell eingegeben werden. Diese haben wir Ihnen auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Nach der Eingabe sichern Sie diese bitte mit der "Enter"-Taste.

\$		
(12/133) 10801(MHz) 21890(Hinzufüg	(12/123) 10801(MHz) 21000(Keym(e) H Hinzufügen	
Transponder	134	
✓ Frequenz	0	
Symbol	0	
Polarität	v	
💷 Verlassen	📟 Sichern	
<u>(22/133)</u> 11082(MHz) 21999(■Löschen ■Bearbeit ■H	Ksym/s) H HinzufügSichern	

5. Sie gelangen nun zur ursprünglichen Eingabemaske zurück (neue Transponderfrequenz wird angezeigt). In dieser Maske können zusätzliche Parameter für die anschließende Suche (wie Z.B. Alle, TV oder Radio Programme) festgelegt werden.

R		
	DTV manuelle Suche	
	Satellit	Astra 1KR/1L
	Transponder	21999 H 1
	Kanal Typ	ALLE
	Diensttyp	ALLE
	Suche	
	Signalqualität	
	Signalstärke	
	DTV: RADIO:	DATEN:
	🗘 Einstellen 🛛 🚥 Suche	e 🖼 Verlassen

6. Nach erfolgter Eingabe, kann die Suche nun gestartet werden. (Hinweis – Dies kann je nach Transponder etwas dauern).

7. Neu gefundene TV oder Radioprogramme werden der Programmliste hinten angehängt und können danach umsortiert werden.